

LEDBELYSNING.NO

200W ZIGBEE LED-DIMMER

Art.nr.: 700504

 Dette produktet kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

EGENSKAPER	PROPERTIES
<p>Spesifikasjoner:</p> <p>Spenning: 220-240V AC~50Hz</p> <p>LED-pære/lampe: 5-200VA/W</p> <p>Elektronisk trafo: 5-200W</p> <p>Halogenpære/lampe: 5-300W</p> <p>Temperaturområde: 0°C til 45°C</p> <p>Relativ fuktighet: 8% til 80%</p> <p>Sikkerhet:</p> <p>IP-grad/tetthetsklasse: 20</p> <p>Kortslutningsbeskyttelse: Nei</p> <p>Temperaturbeskyttelse: Ja</p> <p>Overbelastningssikring: Ja</p> <p>Elektronisk utkobling ved lampefeil: Ja</p> <p>Dimensjoner:</p> <p>Bredde: 70mm</p> <p>Høyde: 70mm</p> <p>Dybde: 26,2mm</p>	<p>Specifications:</p> <p>Voltage: 220-240V AC~50Hz</p> <p>LED-bulb/lamp: 5-200VA/W</p> <p>Electronic transformer: 5-200W</p> <p>Halogen bulb/lamp: 5-300W</p> <p>Temperature range: 0°C til 45°C</p> <p>Relative humidity: 8% til 80%</p> <p>Safety:</p> <p>IP (Ingress Protection): 20</p> <p>Short-circuit protection: No</p> <p>Temperature protection: Yes</p> <p>Overload protection: Yes</p> <p>Automatic switch-off when faulty lamp: Yes</p> <p>Measurements:</p> <p>Width: 70mm</p> <p>Height: 70mm</p> <p>Depth: 26,2mm</p>
INSTRUKSJONER	INSTRUCTIONS
<p>200W ZigBee LED-dimmer er en elektronisk dimmer med 1-polt brudd for montering i standard veggboкс, eller i påveggskappe.</p> <p>Dimming vha. bakkant/faseavsnitt.</p> <p>Trykk inn vri-knappen for å slå av eller på lyset.</p> <p>Vri dimmeren med klokken for å øke dimmenivået.</p> <p>Vri dimmeren mot klokken for å senke dimmenivået.</p> <p>Juster minimumsnivået ved å rotere justeringsskruen merket «Min.».</p> <p>Maksimumsnivået detekteres automatisk.</p>	<p>200W ZigBee LED-dimmer is an electronic dimmer with 1-pole switch for mounting in standard electrical wall box, or surface mounted wall box.</p> <p>Trailing edge dimming.</p> <p>Press the dimmerknob to turn on or off.</p> <p>Rotate the knob clockwise to increase dimming-level.</p> <p>Rotate anti-clockwise to decrease the dimming-level.</p> <p>Adjust the minimum brightness level by adjusting the "Min." screw.</p> <p>Maximum brightness level is automatically detected.</p>

MONTERINGSANVISING

MOUNTING-INSTRUCTIONS

